

## Päätekotelo PK-36



### OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Pieni päätekotelo rajallisiin asennustiloihin sisäasennuksiin esim. kotijakamoihin. Kotelo on nopea asentaa. Kotelon saa joko tyhjänä tai esiasennettuna. Tyhjään koteloon voi asentaa LC-D tai SC liitinadapterit ja luonnollisesti joko UPC tai APC-versiona. Esiasennetuissa koteloissa ovat valmiiksi esiasennettu pölysuojilla varustetut SC/APC-adapterit (2 tai 4 kpl) ja kuituhännät missä liittimien vaimennusluokka B ja heijastusvaimennusluokka 1. Kotelossa on erillinen asennuspohja, joka kiinnitetään esim. seinään ruuveilla. Kotelon jatkoslevyssä on paikka neljälle kuitujatkossuojalla. Kuitujen hitsauksen jälkeen kotelo kiinnitetään asennuspohjaan painamalla. Kaksi kaapelin sisääntuloa alareunassa, lisäksi yksi kullakin muulla sivulla ja pohjassa. Kaapelin maksimi halkaisija 6 mm.

### PERUSKOKOONPANO

Runko, kansi ja asennuspohja. Jatkoslevy neljälle kuitujatkossuojalle. PK-36 4xSC on ilman adaptereita ja kuituhäntiä. Kit-versioissa on joko kaksi tai neljä SC/APC-adapteria, joissa pölysuojat ja vastaava määrä SC/APC-kuituhäntiä esiasennettuina. Kaapelisiteet, ruuvit ja kotelon merkintäliuska.

### LISÄTARVIKKEET

Kuitujatkossuojat tilattava erikseen.

<b>MITAT</b>	leveys:	100 mm
	korkeus:	83 mm
	syvyys:	27 mm

<b>PAINO</b>	0,08 kg
--------------	---------

<b>MATERIAALI</b>	Itsesammuva ABS muovi; valkoinen RAL9016
-------------------	---

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260976	PK-36 4xSC	XCPSC01135
7260916	PK-36 2xSC/APC kit	XCPSC01130
7260902	PK-36 4xSC/APC kit	XCPSC01134